

SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB


Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit 版) 用ドライバのインストール方法

※インストールの⑦の手順が完了するまで本機をパソコンの USB ポートに接続しないでください。


① ダウンロードした圧縮ファイルを適当なフォルダに保存し、解凍（展開）します。

② 解凍したフォルダー内の「nt」フォルダーにある「setup.exe」を実行します。


以下の様な画面が表示されますので「はい」をクリックします。




③ 「OK」をクリックし、ドライバパッケージのインストールを開始します。



④ インストールウィザードが起動しますので「次へ」をクリックします。




⑤ 「インストール」をクリックし1つ目のドライバをインストールします。




チェックボックスにチェックを入れてから「インストール」をクリックすると、以降このメッセージは表示されなくなります。


- ⑥ 続けて 2 つ目のドライバ「シリアル-USB 変換器ポートドライバ」のインストール画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。




- ⑦ 「完了」をクリックするとドライバパッケージのインストールが終了します。



終了後に下記の様なメッセージが表示される場合がありますが、その場合は「このプログラムは正しくインストールされました」を選んで下さい。



- ⑧ USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。認識されますと右下のタスクトレイに下図のようなメッセージが表示されます。別のポートに初めて接続する毎にこのメッセージが表示されます。



以上でドライバのインストールは終了となります。

インストールしたドライバの確認方法

「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」（Windows 7 の場合）などから「デバイスマネージャー」を起動します。

「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」項、及び「ポート（COM と LPT）」項に下図の囲みのように表示されていることを確認します。

